


# RILEVATORE DI PRESENZA PIR 160° da incasso



300W Led   
1200W Incandescenza

220-240V 

160° 



## CODICE

AV1002XSAA

## DIMENSIONI

80x80x47mm

## DISTANZA DI DETEZIONE

9mt

## FINITURA

Bianco

## MATERIALE

PCB

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sensore di movimento con montaggio a incasso a parete con angolo di copertura di 160° e una distanza di rilevamento di 9 metri a un'altezza di 1-2 metri. In grado di captare le emissioni a infrarossi invisibili provenienti da qualsiasi sorgente di calore senza emettere nessun tipo di radiazione.

Il rilevatore attiva l'output del circuito quando una sorgente di calore si muove di fronte all'interruttore e si disattiva una volta che il rilevamento si interrompe, dopo un periodo di tempo programmabile. Timer e sensibilità luminosa regolabili.

Campo di Rilevamento: 160°.

Distanza di Rilevamento: 9 metri.

Tempo Minimo di accensione: 10 secondi ±3 secondi.

Tempo Massimo di accensione: 7 minuti ±1 minuto.

Altezza Installazione: 1 – 2 metri.

Velocità di Rilevamento: 0.6-1.5 m/s.

Potenza: 300W LED e 1200W Incandescenza