

# RILEVATORE DI PRESENZA RADAR 360° da incasso



300W Led   
1200W Incandescenza

220-240V 

360° 



## CODICE

AV1004XSAA

## DIMENSIONI

Ø76x75mm

Incasso

Ø59x60mm

## DISTANZA DI RILEVAMENTO

1-8mt

## FINITURA

Bianco

## MATERIALE

PCB

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sensore di movimento per montaggio a incasso a soffitto con un campo di rilevamento di 360° e una distanza di rilevamento da 1 metro fino a 8 metri a una altezza di 1'5-3'5 metri.

Il sensore attiva l'output del circuito quando rileva un movimento all'interno del suo campo di azione e si spegne una volta che smette di captare il movimento dopo un tempo di ritardo regolabile. Ha un regolatore di distanza di Rilevamento, di sensibilità alla luce (Giorno / Notte) e di tempo di accensione.

Angolo di Rilevamento: 360°.

Distanza di Rilevamento: 1-8 metri.

Tempo Minimo di accensione: 10 secondi ±3 secondi.

Tempo Massimo di accensione: 12 minuti ±1 minuto.

Altezza Installazione: 1.5 – 3.5 metri.

Velocità di Rilevamento: 0.6-1.5 m/s.

Potenza: 300W LED e 1200W Incandescenza.